



- 1 - TODAS AS PARTES METÁLICAS, NÃO ENERGIZADAS, SERÃO ATERRADAS COM CABO DE COBRE NU 50mm².
- 2 - FIXAR NA PORTA DA SUBESTAÇÃO CADAÇO COM INSCRIÇÃO, "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO".
- 3 - O PISO DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% EM DIREÇÃO AOS RÁDIO.
- 4 - PINTAR OS BARRAMENTOS NAS SEGUINTES CORES:
FASE R: VERMELHO
FASE S: BRANCO
FASE T: MARROM
NEUTRO: CINZA
TERRA: VERDE
- 5 - O PUNHO DE MANOBRAS DA CHAVE SECCIONADORA DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO A CADAÇO NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO.
- 6 - AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO PARA CABOS E HASTES SERÃO EXECUTADAS COM CONECTORES APROVADOS PELA CONCESSIONÁRIA OU SOLDA EXTERIORMENTE.
- 7 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DE M.T. SERÃO CLASSE 15KV.
- 8 - O NEUTRO DO TRANSFORMADOR SERÁ INTERLIGADO AO SISTEMA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO COM CABO 50mm².
- 9 - O CABO RESERVA DE 15KV SERÁ ENERGIZADO SOMENTE NA MÚLTA EXTERNA.
- 10 - O TRANSFORMADOR DEVERÁ TER TAP^S PRIMÁRIOS REGULÁVEIS DE 10,2KV A
- 11 - A PORTA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ ABIR P/TERRA E TER DISPOSITIVO PARA CADEADO, DEVERÁ SER DO TIPO CÚCA, CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO 14UGS, MONTADA EM CANTONEIRAS TRATADA COM TINTA ANTI-FERRUGEM E ACOBAMENTO EM EPOXI
- 12 - PINTAR COM FUNDO AMARELO E LETRAS/NÚMEROS PRETOS, EM LACAL VISÍVEL OU NO CILINDRO FIVAS NA GRUPE, A POTÊNCIA EM KW DO TRANSFORMADOR, FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE, IMPEDÂNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.
- 13 - CONEXÃO COM SOLDA EXTERIORMENTE CABO HASTE

[illegible]