

[illegible]

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Iluminação (W)				Tomada (W)				Quadro de cargas (QFC-B)							FP	Seção (mm²)	Disj. (A)
			5	18	34	55	100	300	600	200	Pot. Total (VA)	Pot. Total (W)	Corrente (A)	Fase R (W)	Fase S (W)	Fase T (W)				
B1	Tomadas (ATDO/SUSM/recepção/diretoria)	127					9				978,26	900,00	7,09	900,00			0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B2	Tomadas (ATDO/SUSR)	127					9				978,26	900,00	7,09		900,00			0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20
B3	Tomadas (Auditório/s.d. reunião/c.o.operacional/PERDAS)	127					10				1086,96	1000,00	7,87	1000,00			0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B4	Tomadas (Centro operacional/PERDAS)	127					12				1304,35	1200,00	9,45			1200,00	0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B5	Tomadas (ATDO)	127					9				978,26	900,00	7,09		900,00			0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20
B6	Tomadas (ATDO)	127					11				1195,65	1100,00	8,66	1100,00			0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B7	Rock	127							1		1304,35	1200,00	9,45			1200,00	0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B8	Rock	127							1		1304,35	1200,00	9,45			1200,00	0,92	1#2,5(2,5)T2,5	M20	
B9	Reserva	127																		
B10	Reserva	127																		
B11	Reserva	127																		
B12	Reserva	127																		
Total							60		2		9130,43	8400,00	31,83	3000,00	3000,00	2400,00	0,92	3#16(16)T16	T63	

DEMANDA 33692,76W
QUEDA DE TENSÃO 3,4%

FL. 2/2

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

SEDE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO ELÉTRICO – BLOCO N – DOM

DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGA E DETALHES

ESCALA	N° DESO	N° F
--------	---------	------

INDICADA	PRO-20-054	
----------	------------	--